

用户指南 · 2026 年 10 月

快速入门指南

大约十分钟开好第一场传译会议。面向负责会议室的人员。假定会议室电脑已安装 Ovvos Wasel。

开始之前

- 会议室电脑已开机，已连接会议室网络，并接好会议室屏幕。
- 会议将在会议室电脑上播放 – Teams、Zoom、Webex 或麦克风信号。
- 参会者带有手机和耳机，并能连接会议室 WiFi。

1. 打开 Ovvos Wasel

双击桌面上的 Ovvos Wasel。

窗口显示“正在准备译员”，包含三个步骤 – 语音转文字、翻译器、语音。约需 **45 秒**。无需任何操作。

请在参会者到达前十分钟打开。如果等会议室坐满才启动，这一分钟会很尴尬。

2. 设置语言

就绪后，窗口显示“已就绪。请设置语言。”

- **源语言 – 他们说什么：**保持 **自动检测** 开启。如果知道会使用哪些语言，请勾选 – 可提高准确度。
- **目标语言 – 他们听什么：**为听众勾选最多 **四种** 语言。

选择会立即保存，并在应用各处显示。

3. 开始会议

点击 **开始会议**。

在此之前不会传译任何内容。界面切换到 **会议进行中** 视图：二维码、地址、PIN（如已设置）和语言。

4. 把会议室画面投到墙面屏幕

点击 **打开会议室屏幕**，将该窗口拖到会议室屏幕并最大化。它显示二维码、地址、PIN 和语言，字号足够在会议室另一端看清。

5. 参会者加入

他们：

1. 连接会议室 WiFi，
2. 扫描会议室屏幕上的二维码（或输入地址），
3. 如被要求，输入 PIN，
4. 点击自己的语言并戴上耳机。

音频立即开始，屏幕上显示字幕。

6. 检查是否正常

在首页，**发送测试语句** 会向所有已连接的耳机播放一句短句。或者直接开始通话 — 每个人应在两到四秒后用自己的语言听到。

7. 结束会议

点击 **结束会议**（在首页或会议进行中视图）。所有手机上的传译立即停止，会议室屏幕清空。

关闭窗口后，Ovos Wasel 仍在系统托盘中运行。要退出，请使用托盘图标的菜单。

如果出现问题

一切就绪时，首页顶部的 **就绪指示点** 为绿色。将鼠标悬停在非绿色的指示点上：它会说明问题所在及解决方法。最常见的情况：

您看到	请这样做
WiFi 上的手机可以连接为红色	缺少防火墙规则 — 以管理员身份运行安装程序，或请 IT 部门放行 TCP 8760

您看到	请这样做
声音已送达译员 为红色	通话不在这台电脑上播放，或在其他设备上播放 – 请检查 音频 页面
某种语言没有语音	将其从目标语言中移除

完整的故障排除：请参阅《故障排除》文档。